

Conformité	Utilisation	Caractéristiques techniques
NF C 61-314, IEC60309, EN 60439-4, DIN EN 50525-2-21 CE IP 44	 *  ** 	440V/250V 16A/32A


















ALPHA



BRAVO



CHARLY

Type	Entrée	Prises	Sécurité
ALPHA3.6 3.6 KW REF : 860AL515	Fiche 2PT/16A/250V avec câble 2 m H07RN-F 3G2,5 	5 prises NF 1PNT/16A/250V 	1x Bouton d'arrêt d'urgence 1x Disjoncteur différentiel 2P/16A/30mA 
ALPHA11 11 KW REF : 860AL517	Fiche CEI 309 3PNT/16A/440V 2,5 m H07RN-F 5G2,5 	3 prises NF 1PNT/16A/250V 2 prises CEI 3PNT/16A/440V 	1x Bouton d'arrêt d'urgence 1x Interrupteur différentiel 4P/40A/30mA 1x Disjoncteur C16A / 1PN 
BRAVO22 22 KW REF : 860BR519	Fiche CEI 309 3PNT/32A/440V 2,5 m H07RN-F 5G6 	4 prises NF 1PNT/16A/250V 2 prises CEI 3PNT/16A/440V 1 prise CEI 3PNT/32A/440V 	1x Bouton d'arrêt d'urgence 1x Interrupteur différentiel 4P/40A/30mA 1x Disjoncteur C16A / 4P 2x Disjoncteurs C16A / 1PN Châssis amovible inclus 
CHARLY11 11 KW REF : 860CH553	Fiche CEI 309 3PNT/16A/440V 2 m H07RN-F 5G2,5 	3 prises NF 1PNT/16A/250V 2 prises CEI 3PNT/16A/440V 	1x Bouton d'arrêt d'urgence 1x Interrupteur différentiel 4P/40A/30mA 3x Disjoncteurs C16A / 1PN 
CHARLY22 22 KW REF : 860CH555	Fiche CEI 309 3PNT/32A/440V 2 m H07RN-F 5G6 	3 prises NF 1PNT/16A/250V 2 prises CEI 3PNT/16A/440V 1 prise CEI 3PNT/32A/440V 	1x Bouton d'arrêt d'urgence 1x Interrupteur différentiel 4P/40A/30mA 1x Disjoncteur C16A / 4P 3x Disjoncteur C16A / 1PN 

**Autres coffrets
Sur demande**